Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:55

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-800-stl-fr-p-31100.html




# UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 800 STL FR

| | |
|---|---|
| Cena | **319,99 zł** |
| Numer katalogowy | **18253** |
| Kod producenta | **VI 800 STL FR** |
| Kod EAN | **4260074980745** |
| Czas przełączania | **2-6ms** |
| Zimny start | **Tak** |
| Moc rzeczywista | **480 W** |
| Architektura UPS | **Line-Interactiv** |
| Moc pozorna | **800 VA** |
| Rodzaj obudowy | **Tower** |
| Liczba faz na wejściu | **1/1** |
| Postać fali | **Sinus modyfikowany** |
| Ilość baterii | **1 szt.** |
| Typ baterii | **12 V / 7,2 Ah** |

## Opis produktu

### UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 800 STL FR

Model: VI 800 STL FR

**NAJWAŻNIEJSZE CECHY:**

- 800VA / 480W Line-Interactive UPS
- Gniazda: 2 x PL
- Bateria: 1x 12V/7,2Ah
- Kompaktowe wymiary
- Wysoka wydajność dla zastosowań domowych

**PRZEZNACZENIE**

Seria Power Walker Basic VI STL została zaprojektowana, aby zaspokoić podstawowe potrzeby rynku. Ten zasilacz UPS w technologii line-interactive chroni urządzenia końcowe przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia. Jest wyposażony w port USB z obsługą HID.

**DANE TECHNICZNE:**

| | |
|---|---|
| Wysokość | 138 mm |
| Czas transferu | 2 - 6 ms |
| Długość | 286 mm |
| Zakres napięcia wejściowego | 162 - 290 V |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Moc pozorna | 800 VA |
| Moc | 480 W |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Liczba baterii | 1 |
| Pojemność baterii | 7.2 Ah |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 0 - 90 % |
| Maksymalny czas przełączania | 6 ms |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 40 °C |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 5 min |
| Waga baterii | 2.06 kg |
| Czas ładowania baterii | 8 H |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 0.1 min |
| Szerokość | 96 mm |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 0 |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 10 % |
| Regulacja częstotliwości wejściowej | +/-1 Hz |
| Gniazda wyjściowe | 230V PL (10A)x2 |
| Postać fali | Modyfikowana sinusoida |
| Gniazdo rozszerzeń | Nie |
| Awaryjne wyłączenie (EPO) | Nie |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | Tak |
| Kontrola wentylacji | Nie |
| Złącza | USB 2.0 |
| Oprogramowanie | PowerMaster |
| Kolor | Czarny |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, FreeBSD, Solaris, Win. 8, Win. Vista 64bit, Win. 7 64bit, Win. 8 64bit |

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de