

Dane aktualne na dzień: 16-09-2026 16:03

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zamek-szyfrowy-vidos-zs50-p-32104.html>



ZAMEK SZYFROWY VIDOS ZS50

Cena	455,10 zł
Numer katalogowy	6282
Kod producenta	ZS50
Kod EAN	5907281203043
Czas aktywacji rygla	99 sek.
Ilość wyjść przekaźnikowych	2
Dostępne tryby pracy	Praca autonomiczna
Zasięg odczytu RF ID	5 cm
Pojemność systemu	strefa 1 - 1000 kodów i kart; strefa 2 - max 10 kodów i kart
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Max. obciążenie styków przekaźnika	1A
Pobór prądu w stanie pracy	110 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	80 mA
Częstotliwość czytnika	125 kHz
Typ weryfikacji	Karta i kod
Współczynnik ochrony obudowy	IP65
Napięcie zasilacza	12 V

Opis produktu

ZAMEK SZYFROWY VIDOS ZS50 ; 6282

Model: ZS50

Najważniejsze cechy

- Regulowany czas otwarcia elektrozaczepu
- Szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie UNIQUE 125kHz
- Wykonanie hermetyczne z wytrzymałą obudową wykonaną z matowanego stopu aluminium

-
- Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 kodów użytkowników i kart

Przeznaczenie

Zamek ZS50 przeznaczony jest do prostych zastosowań, wszędzie tam gdzie chcemy zarządzać wejściem osób do pomieszczenia lub posesji.

Specyfikacja

- **Klawiatura:** Wandalooodporna metalowa, hermetyczna, = przyciski ruchome podświetlane kolorem niebieskim
- **Standard pracy czytnika:** UNIQUE 125kHz
- **Obsługa stref:** 2 (np. otwieranie furtki i bramy)
- **Funkcja dzwonka:** Tak (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- **Pojemność pamięci:** strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 kodów użytkowników i kart
- **Ustawiany czas otwarcia rygla:** 1 – 99s. lub praca bistabilna (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- **Obsługa rygla rewersyjnych i zwor elektromagnetycznych:** Tak (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- **Możliwość podłączenia wyłączników wyjściowych:** Tak
- **Czytnik kart zbliżeniowych:** Tak
- **Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1:** Tak
- **Czujnik antysabotażowy:** Tak
- **Zasilanie:** DC12V – 24V / AC 9V – 15V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 80mA
- **Pobór mocy w trybie pracy:** 110mA
- **Zakres temperatur pracy:** -20 st.C / +50st.C
- **Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC:** 1A/24V (2 wyjścia przełącznikowe)
- **Zasięg czytnika RFID:** ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- **Wymiary:** 155x44x12mm
- **Klasa szczelności IP:** 65

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl