Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zamek-szyfrowy-vidos-zs50-p-32104.html



ZAMEK SZYFROWY VIDOS ZS50

Cena	**455,10 zł**
Numer katalogowy	**6282**
Kod producenta	**ZS50**
Kod EAN	**5907281203043**
Współczynnik ochrony obudowy	**IP65**
Napięcie zasilacza	**12 V**
Czas aktywacji rygla	**99 sek.**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**2**
Dostępne tryby pracy	**Praca autonomiczna**
Zasięg odczytu RF ID	**5 cm**
Pojemność systemu	**strefa 1 - 1000 kodów i kart; strefa 2 - max 10 kodów i kart**
Przeznaczenie do drzwi	**Wszystkich**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**1A**
Pobór pradu w stanie pracy	**110 mA**
Pobór prądu w stanie czuwania	**80 mA**
Częstotliwość czytnika	**125 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta i kod**

Opis produktu

ZAMEK SZYFROWY VIDOS ZS50 ; 6282

Model: ZS50

Najważniejsze cechy

- Regulowany czas otwarcia elektrozaczepu
- Szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie UNIQUE 125kHz
- Wykonanie hermetyczne z wytrzymałą obudową wykonaną z matowanego stopu aluminium

- Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 kodów użytkowników i kart

Przeznaczenie

Zamek ZS50 przeznaczony jest do prostych zastosowań, wszędzie tam gdzie chcemy zarządzać wejściem osób do pomieszanie lub posesji.

Specyfikacja

- **Klawiatura**: Wandaloodporna metalowa, hermetyczna, = przyciski ruchome podświetlane kolorem niebieskim
- **Standard pracy czytnika**: UNIQUE 125kHZ
- **Obsługa stref**: 2 (np. otwieranie furtki i bramy)
- **Funkcja dzwonka**: Tak (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- **Pojemność pamięci**: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 kodów użytkowników i kart
- **Ustawiany czas otwarcia rygla**: 1 – 99s. lub praca bistabilna (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- **Obsługa rygli rewersyjnych i zwor elektromagnetycznych**: Tak (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
- **Możliwość podłączenia wyłączników wyjściowych**: Tak
- **Czytnik kart zbliżeniowych**: Tak
- **Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1**: Tak
- **Czujnik antysabotażowy**: Tak
- **Zasilanie**: DC12V – 24V / AC 9V – 15V
- **Pobór mocy w trybie czuwania**: 80mA
- **Pobór mocy w trybie pracy**: 110mA
- **Zakres temperatur pracy**: -20 st.C / +50st.C
- **Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC**: 1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)
- **Zasięg czytnika RFID**: ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- **Wymiary**: 155x44x12mm
- **Klasa szczelności IP**: 65

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl