

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zamek-szyfrowy-z-czytnikiem-zblizeniowym-vidos-zs40w-p-32106.html>



## Zamek szyfrowy z czytnikiem zbliżeniowym VIDOS ZS40W

Cena	<b>113,16 zł</b>
Numer katalogowy	<b>12036</b>
Kod producenta	<b>ZS40W</b>
Kod EAN	<b>5907281203425</b>
Pobór prądu w stanie pracy	<b>60 mA</b>
Pobór prądu w stanie czuwania	<b>25 mA</b>
Częstotliwość czytnika	<b>125 kHz</b>
Typ weryfikacji	<b>Karta i kod</b>
Współczynnik ochrony obudowy	<b>IP40</b>
Napięcie zasilacza	<b>12 V</b>
Czas aktywacji rygla	<b>99 sek.</b>
Ilość wyjść przekaźnikowych	<b>1</b>
Dostępne tryby pracy	<b>Praca w trybie autonomicznym</b>
Zasięg odczytu RF ID	<b>5 cm</b>
Pojemność systemu	<b>2000 Kart/Kodów</b>
Przeznaczenie do drzwi	<b>Wszystkich</b>
Max. obciążenie styków przekaźnika	<b>1A/12V</b>

### Opis produktu

## Zamek szyfrowy z czytnikiem zbliżeniowym VIDOS ZS40W

Model: ZS40W

### Najważniejsze cechy

- Podświetlana klawiatura z diodą trybu pracy
- Sterowanie elektozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFID lub za pomocą czterocyfrowego kodu
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 - 99 sekund
- Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
- Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)

---

## Przeznaczenie

Zamek jest przeznaczony do pracy wewnątrz pomieszczeń, gdzie potrzebujemy zabezpieczyć w prosty sposób przejście przed nieautoryzowanym wtargnięciem.

## Specyfikacja

- **Obudowa:** Tworzywao ABS
- **Czytnik kart zbliżeniowych:** Tak - wbudowany
- **Standard pracy czytnika:** UNIQUE 125kHz
- **Obsługa stref:** 1
- **Pojemność pamięci:** 2000 kart / kodów użytkowników
- **Ustawiany czas otwarcia rygla:** 1 - 99sek
- **Obsługa rygli:** Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC)
- **Czujnik antysabotażowy:** Tak
- **Kawiatura:** Podświetlana
- **Kolor obudowy:** Biały
- **Zasilanie:** 12V DC
- **Pobór mocy w trybie pracy:** 60mA
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 25mA
- **Temperatura pracy:** -20 st.C / +50st.C
- **Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC:** b1A/12V (1 wyjście przełącznikowe)
- **Zasięg czytnika RFID:** ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- **Klasa szczelności:** IP40
- **Wymiary:** 82x92x21mm
- **Inne:** - Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla - Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej) Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: [biuro@vidos.pl](mailto:biuro@vidos.pl)