Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:52

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zasilacz-awaryjny-ups-powerwalker-vi-600-stl-fr-p-31136.html



Zasilacz awaryjny UPS PowerWalker VI 600 STL FR

Cena	**269,99 zł**
Numer katalogowy	**18241**
Kod producenta	**VI 600 STL FR**
Kod EAN	**4260074980738**
Czas przełączania	**2-6ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**360 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**600 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus modyfikowany**
Ilość baterii	**1 szt.**
Typ baterii	**12 V / 7 Ah**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS PowerWalker VI 600 STL FR

Model: VI 600 STL FR

Zasilacz awaryjny UPS PowerWalker VI 600 STL FR - najważniejsze cechy

- 600VA / 360W Line-Interactive UPS
- Gniazda: 2 x PL
- Batteria: 1x 12V/7Ah
- Kompaktowe wymiary
- Wysoka wydajność dla zastosowań domowych

Zasilacz awaryjny UPS PowerWalker VI 600 STL FR - zastosowanie

Seria Power Walker Basic VI STL została zaprojektowana, aby zaspokoić podstawowe potrzeby rynku. Ten zasilacz UPS w technologii line-interactive chroni urządzenia końcowe przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia. Jest wyposażony w port USB z obsługą HID.

Zasilacz awaryjny UPS PowerWalker VI 600 STL FR - specyfikacja

Producent	PowerWalker
Model	VI 600 STL FR
Technologia wykonania	VI
Moc	360 W
Moc pozorna	600 VA
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	95.3 %
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	2
Typ gniazda	Typ E
Liczba baterii	1
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RJ-11 RJ-45 USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Pojemność baterii	7 Ah
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	5 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.1 min
Czas ładowania baterii	8 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	230 - 230 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12 V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Maksymalny czas przełączania	6 ms
Czas transferu	2 - 6 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	PowerMaster
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux FreeBSD Solaris Windows 8 Windows Vista 64bit Windows 7 64bit Windows 8 64bit
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Długość	286 mm
Szerokość	96 mm
Wysokość	138 mm
Waga	4.3 kg
Waga baterii	2.06 kg

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de