

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zestaw-awaryjnego-zasilania-ups-powerwalker-vi-3000-rt-hid-battery-pack-p72r-12x9ah-p-25838.html>



ZESTAW AWARYJNEGO ZASILANIA UPS PowerWalker VI 3000 RT HID + BATTERY PACK P72R-12x9Ah

Cena	5 699,00 zł
Numer katalogowy	Z_5695_5104
Kod producenta	VI 3000 RT HID 10134012
Czas przełączania	6ms
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	2700 W
Architektura UPS	Line-Interactiv
Moc pozorna	3000 VA
Rodzaj obudowy	Rack / Tower
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus
Ilość baterii	6 szt.
Typ baterii	12V/9Ah

Opis produktu

ZESTAW AWARYJNEGO ZASILANIA UPS PowerWalker VI 3000 RT HID + BATTERY PACK P72R-12x9Ah

Model: VI 3000 RT HID 10134012

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RT HID - NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Moc pozorna/czynna: **3000VA/2700W**
- Topologia: **Line-Interactive**
- Typ obudowy: tower/rack 19"
- **Czysta fala sinusoidalna** o współczynniku mocy wyjściowej **PF=0.9**
- Wbudowany **układ stabilizacji napięcia AVR**
- Wyjścia: 8x IEC C13, RJ-11/RJ-45 (IN/OUT)

-
- Wbudowany **wyświetlacz LCD**, możliwość zmiany ułożenia wyświetlacza (pionowy/poziomy).
 - Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu niebieski, czerwony, czerwony migający w zależności od statusu UPS
 - Programowalne gniazda ICE C13: 4 gniazda
 - **Funkcja EPO** (Emergency Power Off)
 - Automatyczny system diagnostyki UPS
 - Skrócony czas ładowania
 - Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
 - Ładowanie w trybie wyłączonym
 - **Funkcja "zimnego startu"**
 - Port komunikacyjny USB/RS-232
 - Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku Polskim
 - Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
 - **Funkcja oszczędzania energii** (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)

ZESTAW AWARYJNEGO ZASILANIA UPS PowerWalker VI 3000 RT HID + BATTERY PACK P72R-12x9Ah - SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Dane Ogólne:

- **Type:** Line-Interactive
- **Moc:** 3000VA / 2700W
- **Współczynnik Mocy:** 0.9
- **Zakres Napięcia Wejściowego:** Acceptable Voltage Range 0-300VAC Line Low Transfe
- **Zakres Częstotliwości:** 45Hz - 65Hz (self-adaptive to 50/60Hz);
- **Nominalne Napięcie Wyjściowe:** 220/230/240 VAC
- **Napięcie Sinusoidalne:** Tak
- **Regulacja Napięcia:** $\pm 5\%$
- **Frequency (Battery Mode):** $\pm 0,1\text{Hz}$
- **Surge protection:** 430/250 Joules (LV/HV)
- **Transfer Time [AC to Battery]:** 2-6ms typical; 10ms
- **Generator support:** Tak
- **Overload Capacity:** Line: 3min @100%-120%; 0.2s @140%-160%; BAT: 30s @100%-115%; 0.1s @115%-130%
- **External Battery Connection:** Tak
- **Fan Logic:** Always on, automatic speed control
- **LCD Indicators:** UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, AC mode, battery mode, Bypass mode, fault conditions Display colour: Blue, red, red flashing (depends on UPS status)

Wydajność:

- **LINE mode full Load:** 98.5%
- **BATTERY mode full Load:** 85.0%
- **Energy Star compliance:** Tak
- **Batteries included:** 6x 12V/9Ah
- **Recharge Time:** 4h to 90%
- **Full Load Backup Time:** 3 min.
- **Half Load Backup Time:** 7 min.
- **IEC C13 Outlet:** 8
- **Programmable Outlets:** Tak
- **Input:** C14
- **Software:** WinPower
- **USB:** Tak
- **HID:** Tak
- **RS-232:** Tak
- **Intelligent Slot:** Tak, 1
- **Dry contact:** Tak
- **EPO:** Tak
- **RJ-45/RJ-11 protection:** Tak
- **Poziom hałasu:** < 45dB
- **Temperatura:** 0°C - 40°C
- **Wilgotność:** 20% - 80% RH (non-condensing)

Logistyka:

- **EC 62040-3 classification:** VI-SY-311
- **Package Content:** UPS, Input Power Cord, 2x IEC cable, EPO plug, USB and RS-232 cable, Software CD, Tower holder, Rack
- **Manual Languages:** EN/DE/RU/PL/CZ/FR
- **EAN:** 4260074974324

-
- **Szerokość:** 438 mm
 - **Wysokość:** 86.5 mm
 - **Głębokość:** 608 mm
 - **Waga:** 30.4 kg

Battery pack:

- **Pojemność baterii:** 9,00 Ah
- **Napięcie baterii:** 12,00 V
- **Napięcie szeregu baterii:** 72 V
- **Waga baterii:** 44,45 kg
- **Liczba w zestawie:** 12,00
- **wysokość robocza:** 2U
- **kod producenta:** 10134010

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de