Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:01

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/czujnik-ruchu-pir-orno-or-cr-236b-czarny-p-28057.html



Czujnik ruchu PIR ORNO OR-CR-236/B czarny

Cena	**55,60 zł**
Numer katalogowy	**10877**
Kod producenta	**OR-CR-236/B**
Kod EAN	**5901752486737**

Opis produktu

Czujnik ruchu PIR ORNO OR-CR-236/B czarny

Model: OR-CR-236/B

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA:

- **Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi wewnątrz i na zewnątrz.**
- **Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła.**
- **Mechaniczna regulacja pionowa i pozioma.**
- **Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.**

SPECYFIKACJA I DANE TECHNICZNE:

- **Max. obciążenie:** 1200 W
- **Napięcie zasilania:** 230V~, 50Hz
- **Max. Obciążenie dla źródła LED:** 300 W
- **Wyjście przekaźnikowe:** nie
- **Czujnik obecności:** nie
- **Stopień ochrony (IP):** 65
- **Wymiary czujnika - szerokość (mm):** 52 mm
- **Wymiary czujnika - wysokość (mm):** 80 mm
- **Montaż:** natynkowy
- **Wymiary czujnika - głębokość (mm):** 124 mm
- **Kąt widzenia:** 180°
- **Kolor:** czarny
- **Typ czujnika:** podczerwień
- **Zasięg detekcji:** 12 m

- **Regulacja natężenia światła LUX:** tak
- **Zasięg regulacji światła LUX:** <3—2000lux
- **Regulacja czasu świecenia TIME:** tak
- **Zakres regulacji TIME:** min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min. **Regulacja zasięgu detekcji SENS:** nie

Dane importera/producenta: ORNO GROUP Sp. z o.o., Rolników 437, Gliwice, Polska, email: www.orno.pl