

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-prt64em-p-32709.html>



Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT64EM

Cena	399,75 zł
Numer katalogowy	9692
Kod producenta	PRT64EM
Kod EAN	5907608963124
Współczynnik ochrony obudowy	IP65
Napięcie zasilacza	12 V
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Dostępne tryby pracy	Praca autonomiczna lub z nadrzędnym kontrolerem
Zasięg odczytu RF ID	15 cm
Pojemność systemu	120 zaindeksowanych użytkowników
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Max. obciążenie styków przekaźnika	1,5A/30V
Pobór prądu w stanie pracy	65 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	65 mA
Częstotliwość czytnika	125 kHz
Typ weryfikacji	Karta i kod

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT64EM

Model: PRT64EM

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- możliwość pracy autonomicznej, jak i w systemach kontroli dostępu
- zasilanie 12VDC
- obsługa kart EM 125 kHz

-
- konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RS232, RACS (Roger)
 - różne warianty transmisji kodów PIN oraz kodów klawiatury

PRZEZNACZENIE

Czytnik kart i/lub kodów przeznaczony jest do kontroli przejścia, może działać autonomicznie, pamięć do 120 użytkowników i 1024 zdarzeń, lub jako element większego systemu kontroli dostępu.

CHARAKTERYSTYKA

- zasilanie 12VDC
- karty EM 125 kHz
- konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RS232, RACS (Roger)
- różne warianty transmisji kodów PIN oraz kodów klawiatury
- osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika
- praca w warunkach zewnętrznych (z wyjątkiem PRT42EM)
- możliwość pracy jako programator kart EMC-4 (przy współpracy z bezpłatnym programem RARC)
- programowanie manualne lub z komputera
- możliwość pracy autonomicznej jako samodzielny punkt kontroli dostępu
- 120 zaindeksowanych użytkowników
- identyfikacja: Karta i/lub PIN
- historia 1024 zdarzeń
- programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- dwa wejścia NO/NC
- dwa wyjścia tranzystorowe
- możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
- możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia)
- ochrona antysabotażowa (tamper)
- znak CE

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl