

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/konwerter-quad-fte-excellento-black-ltev-0-1-db-p-30864.html>



Konwerter Quad FTE eXcellento Black LTEv 0,1 dB

Cena	110,69 zł
Numer katalogowy	20710
Kod producenta	0400323
Kod EAN	8436545306635
Szumy własne	0,1 dB
Wzmocnienie konwertera	65 dB
Średnica szyjki	40 mm
Ilość wyjść	4 szt.

Opis produktu

Konwerter Quad FTE eXcellento Black LTE 0,1 dB

Model: 0400323

Najważniejsze cechy

- Obsługa rozdzielczości SD oraz HD
- Obsługa stereoskopowego 3D
- Współczynnik szumów: 0,1 dB
- Zakres częstotliwości: 10,7 - 12,75 GHz
- Polaryzacja: liniowa H/V
- Ochrona przed wilgocią: 100% (testowane w trudnych warunkach)
- Zalecane rozmiary anteny: 60 cm*, 70 cm*, 80 cm, 90 cm

* w przypadku kanałów HD zalecamy minimum 80 cm

Przeznaczenie

Konwerter satelitalny przeznaczony do odbioru sygnału DVB-S/DVB-S2, umożliwia dostarczenie sygnału do czterech odbiorników.

Specyfikacja techniczna

- Rodzaj konwertera: Quad
- Częstotliwość wejściowa Low Band: 10.7 ~ 11.7 GHz
- Częstotliwość wejściowa High Band: 11.7 ~ 12.75 GHz
- Ilość wyjść: 4
- Częstotliwość wyjściowa Low Band: 950 ~ 1950 MHz

-
- Częstotliwość wyjściowa High Band: 1100 ~ 2150 MHz
 - Impedancja wyjściowa: 75 Ω
 - Częstotliwość oscylatora Low Band: 9.75 GHz
 - Częstotliwość oscylatora High Band: 10.60 GHz
 - Wzmocnienie: 55 ~ 65 dB
 - Współczynnik szumów: < 0.1 dB
 - Napięcie zasilające: 11.5 V DC - 19 V DC, 0 - 22 KHz
 - Pobór prądu: 140 +/- 10 mA (Typ.)

Dane importera/producenta: Satmania Sp. z o.o., Nowogrodzka 50/515, Warszawa, Polska, email: info@satmania.pl