Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:30

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/konwerter-quad-fte-excellento-black-ltev-0-1-db-p-30864.html



Konwerter Quad FTE eXcellento Black LTEv 0,1 dB

Cena	**110,69 zł**
Numer katalogowy	**20710**
Kod producenta	**0400323**
Kod EAN	**8436545306635**
Szumy własne	**0,1 dB**
Wzmocnienie konwertera	**65 dB**
Średnica szyjki	**40 mm**
Ilość wyjść	**4 szt.**

Opis produktu

Konwerter Quad FTE eXcellento Black LTE 0,1 dB

Model: 0400323

Najważniejsze cechy

- Obsługa rodzielczości SD oraz HD
- Obsługa stereoskopowego 3D
- Współczynnik szumów: 0,1 dB
- Zakres częstotliwości: 10,7 - 12,75 GHz
- Polaryzacja: liniowa H/V
- Ochrona przed wilgocią: 100% (testowane w trudnych warukach)
- Zalecane rozmiary anteny: 60 cm*, 70 cm*, 80 cm, 90 cm

* w przypadku kanałów HD zalecamy minimum 80 cm

Przeznaczenie

Konwerter satelitarny przeznaczony do odbioru sygnału DVB-S/DVB-S2, umożliwia dostarczenie sygnału do czterech odbiorników.

Specyfikacja techniczna

- Rodzaj konwertera: Quad
- Częstotliwość wejściowa Low Band: 10.7 ~ 11.7 GHz
- Częstotliwość wejściowa High Band: 11.7 ~ 12.75 GHz
- Ilość wyjść: 4
- Częstotliwość wyjściowa Low Band: 950 ~ 1950 MHz

- Częstotliwość wyjściowa High Band: 1100 ~ 2150 MHz
- Impedancja wyjściowa: 75 Ω
- Częstotliwość oscylatora Low Band: 9.75 GHz
- Częstotliwość oscylatora High Band: 10.60 GHz
- Wzmocnienie: 55 ~ 65 dB
- Współczynnik szumów: < 0.1 dB
- Napięcie zasilające: 11.5 V DC - 19 V DC, 0 - 22 KHz
- Pobór prądu: 140 +/- 10 mA (Typ.)

Dane importera/producenta: Satmania Sp. z o.o., Nowogrodzka 50/515, Warszawa, Polska, email: info@satmania.pl