

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/konwerter-quad-poczworny-televes-747202-p-28516.html>



Konwerter QUAD (poczwórny) Televes 747202

Cena	123,00 zł
Numer katalogowy	32706
Kod producenta	747202
Kod EAN	8424450137093
Szumy własne	0,1 dB
Wzmocnienie konwertera	Nie dotyczy
Średnica szyjki	40 mm
Ilość wyjść	4 szt.

Opis produktu

Konwerter QUAD (poczwórny) Televes 747202

Model: 747202

Zastosowanie:

Konwerter LNB Quad z 4 uniwersalnymi wyjściami, gdzie każde z nich posiada cztery kombinacje polaryzacja/pasmo (Hh, Hl, Vh, Vl).

Opakowanie pojedyncze.

Cechy wyróżniające:

- Estetyczny design, kompaktowe wymiary
- Duże wzmocnienie
- Niski współczynnik szumów
- Duża liniowość
- Duża separacja między polaryzacjami
- Bardzo wysoki stopień ochrony: IP66
- Praca przy ekstremalnych temperaturach otoczenia

Ogólna charakterystyka:

- Lekkie
- Kompatybilne z uchwyty o średnicy 40mm
- Niskie zużycie prądu
- Zasilane z odbiornika lub multiswitcha
- Łatwa instalacja

-
- Kompatybilne z systemami multisatelitarnymi

Specyfikacja techniczna:

Zakres częstotliwości GHz 10,7 ... 12,75

Kontrola polaryzacji Horizontal Vdc 16 ... 19

Kontrola polaryzacji Vertical Vdc 12 ... 14

Zakres częstotliwość wyjściowa MHz 950 ... 2150

Częstotliwość Oscylator lokalny 0KHzGHz9,75

Częstotliwość Oscylator lokalny 22KHzGHz10,6

Zysk dB60

Współczynnik szumu dB0,3

Stabilność oscylatora lokalnego MHz -1,5 ... 1,5

Separacja polaryzacji dB > 20

Szum fazowy (@10 KHz) dBc-80

Napięcie zasilania Vdc 11 ... 19 Maks. prąd mA150

Impedancja Ω 75

Średnica uchwyt do LNB mm40

Temperatura pracy °C -30 ... 60

Dane importera/producenta: TELEVES S.A.U., UA B. DE CONXO 17, SANTIAGO DE COMPOSTELA, Spain, email: televes@televes.com