Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:53

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/konwerter-quad-poczworny-televes-747202-p-28516.html



Konwerter QUAD (poczwórny) Televes 747202

Cena	**123,00 zł**
Numer katalogowy	**32706**
Kod producenta	**747202**
Kod EAN	**8424450137093**
Szumy własne	**0,1 dB**
Wzmocnienie konwertera	**Nie dotyczy**
Średnica szyjki	**40 mm**
Ilość wyjść	**4 szt.**

Opis produktu

Konwerter QUAD (poczwórny) Televes 747202

Model: 747202

Zastosowanie:

Konwerter LNB Quad z 4 uniwersalnymi wyjściami, gdzie każde z nich posiada cztery kombinacje polaryzacja/pasmo (Hh, Hl, Vh, Vl).

Opakowanie pojedyncze.

Cechy wyróżniające:

- Estetyczny design, kompaktowe wymiary
- Duże wzmocnienie
- Niski współczynnik szumów
- Duża liniowość
- Duża separacja między polaryzacjami
- Bardzo wysoki stopień ochrony: IP66
- Praca przy ekstremalnych temperaturach otoczenia

Ogólna charakterystyka:

- Lekkie
- Kompatybilne z uchwytami o średnicy 40mm
- Niskie zużycie prądu
- Zasilane z odbiornika lub multiswitcha
- Łatwa instalacja

- Kompatybilne z systemami multisatelitarnymi

Specyfikacja techniczna:

Zakres częstotliwości GHz 10,7 ... 12,75

Kontrola polaryzacji Horizontal Vdc 16 ... 19

Kontrola polaryzacji VerticalVdc 12 ... 14

Zakres częstotliwość wyjściowa MHz 950 ... 2150

Częstotliwość Oscylator lokalny 0KHzGHz9,75

Częstotliwość Oscylator lokalny 22KHzGHz10,6

ZyskdB60

Współczynnik szumudB0,3

Stabilność oscylatora lokalnego MHz -1,5 ... 1,5

Separacja polaryzacji dB > 20

Szum fazowy (@10 Khz)dBc-80

Napięcie zasilania Vdc 11 ... 19Maks. pradmA150

ImpedancjaΩ75

Średnica uchwyt do LNBmm40

Temperatura pracy°C -30 ... 60

Dane importera/producenta: TELEVES S.A.U., UA B. DE CONXO 17, SANTIAGO DE COMPOSTELA, Spain, email: televes@televes.com