

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/miniaturowy-czujnik-ruchu-orno-or-cr-211-p-32943.html>



Miniaturowy czujnik ruchu ORNO OR-CR-211

Cena	50,43 zł
Numer katalogowy	5481
Kod producenta	OR-CR-211
Kod EAN	5901752481534
Grade2	Nie
Wysokość montażu czujnika	1,8m do 2,5m
Max. obciążenie rezystancyjne	800 W
Zakres regulacji zwłoki czasowej	5s; 30s; 1min; 3min; 5min; 8min
Rodzaj czujnika ruchu	PIR
Zalecane miejsce instalacji	Montaż wewnątrz budynku
Zasięg detekcji czujnika	6 m
Kąt wykrywania ruchu	360 °
Współczynnik ochrony obudowy	IP20
Napięcie zasilacza	230 V

Opis produktu

Miniaturowy czujnik ruchu ORNO OR-CR-211

Model: OR-CR-211

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- rodzaj materiału: tworzywo sztuczne
- regulacja czasu świecenia
- regulacja czułości natężenia światła (luxy)
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- dostępne kolory: biały

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- zasilanie: ~230V/50Hz
- max. obciążenie: 800W

-
- **klasa ochronności:** P 20
 - **kąt widzenia:** 360°
 - **czas świecenia:** regulacja na zworkach: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min
 - **zasięg czujnika:** max. 6 m
 - **natężenie światła:** 10 lux lub 2000 lux (do wyboru)
 - **wymiary:** 24,6 x 34 x 55,8 mm

Dane importera/producenta: ORNO GROUP Sp. z o.o., Rolników 437, Gliwice, Polska, email: www.orno.pl