Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:52

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/przetwornica-volt-polska-sinuspro-1000w-12v-7001000w-p-33130.html



PRZETWORNICA VOLT POLSKA SINUSPRO-1000W 12V 700/1000W

Cena	**559,00 zł**
Numer katalogowy	**7872**
Kod producenta	**3SP100012W**
Kod EAN	**5903111886370**
Gniazdo USB	**Nie**
Funkcja UPS	**Tak**
Funkcja prostownika	**Tak**
Napięcie wyjściowe	**230 V**
Napięcie wejściowe	**230.12 V**
Postać fali	**Sinus**
Moc impulsowa	**1000 W**
Moc ciągła	**700 W**

Opis produktu

PRZETWORNICA VOLT POLSKA SINUSPRO-1000W 12V 700/1000W

Model: 3SP100012W

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Moc ciągła do 700W
- Moc impulsowa 1000W
- Napięcie wejściowe: 12V
- Napięcie wyjściowe: 230V/10 50Hz/0.5
- Przebieg napięcia: Czysty Sinus
- Wyposażona w prostownik i UPS
- Obudowa umożliwiająca montaż na ścianie

ZASTOSOWANIE

- Urządzenia RTV (telewizory, tunery, hi-fi, dvd)
- Urządzenia AGD (lodówki, mikrofalówki, blendery, opiekacze)
- Elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki)
- Zasilanie ładowarek (smartfony, tablety, telefony, laptopy, gps-y)
- Pompy, sprężarki (wody, ciepła, klimatyzatory)

- Urządzenia biurowe (drukarki, faksy, komputery, monitory)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Moc**: 700W/1000W
- **Zakres napięcia wejściowego (akumulator)**: 11-15 VDC
- **Zakres napięcia wejściowego (sieć)**: 140-275 VAC
- **Prąd bez obciążenia**: 1,2A
- **Napięcie wyjściowe**: 230V 50Hz
- **Sprawność**: >92%
- **Prostownik**: 20A PWM
- **Napięcie ładowania**: 13,8V±0,5V
- **automatyczny regulator napięcia sieci AVR**: 140-275 VAC
- **Zabezpieczenie przeciążeniowe**: przy obciążeniu 120% IPS automatycznie się wyłącza
- **Zabezpieczenie przed zwarciem**: (automatyczne wyłączenie)
- **Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem**: tak
- **Temperatura**: 0-40 st. C
- **Wymiary**: 285x140x355
- **Waga**: 9,5 Kg

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl