Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/reduktor-napiecia-pulsar-rn500-p-32323.html



REDUKTOR NAPIĘCIA Pulsar RN500

Cena	**146,37 zł**
Numer katalogowy	**2461**
Kod producenta	**RN500**
Kod EAN	**5906881445532**

Opis produktu

REDUKTOR NAPIĘCIA Pulsar RN500

Model: RN500

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ZAKRES REGULACJI NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO 11V÷Uin
- LINIOWA STABILIZACJA NAPIĘCIA
- ZABEZPIECZENIA: SCP, OLP
- SYGNALIZACJA OPTYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Napięcie zasilania**: max. 14V/DC (-/+5%)
- **Napięcie wyjściowe**: < 12V DC nom. (+/- 0,3V)
- **Zakres nastawy napięcia wyjściowego**: 11V÷Uin (fabrycznie 12V DC)
- **Moc odbiornika**: 60W max.
- **Prąd wyjściowy**: 5A max.
- **Pobór prądu przez układy modułu**: 5mA max.
- **Zabezpieczenie przed zwarciem SCP i przeciążeniem OLP**: 110% ÷ 150% mocy reduktora - ograniczenie prądu poprzez bezpiecznik powracalny PTC, ponowne uruchomienie ręczne
- **Sygnalizacja optyczna - IN dioda sygnalizująca stan zasilania DC - AUX dioda sygnalizująca stan zasilania DC na wyjściu modułu**: - czerwona - zielona
- **Warunki pracy**: II klasa środowiskowa, -10°C ÷40°C
- **Wymiary**: 76 x 70 x 45 (WxHxD)
- **Mocowanie**: Listwa montażowa z taśmą przylepną lub kołki montażowe x 4 (PCB fi=4,2mm)
- **Złącza**: złącza śrubowe Φ0,41÷1,63 (AWG 26-14)
- **Waga netto/brutto**: 0,10kg/0,14kg

- **Deklaracje, gwarancja**: CE, 2 lata od daty produkcji

CECHY

- napięcie zasilania max. 14V DC
- wyjście zasilania 12V DC/5A
- zakres regulacji napięcia wyjściowego 11V÷Uin
- liniowa stabilizacja napięcia
- bezstratne przewodzenie poniżej progu stabilizacji
- sygnalizacja optyczna LED
- zabezpieczenia:
    - przeciwzwarciowe SCP
    - przeciążeniowe OLP
- gwarancja – 2 lata od daty produkcji

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl