Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:20

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/rozgaleznik-ax-bve-30-01-p-32627.html



ROZGAŁEŹNIK AX BVE 30-01

Cena	**24,35 zł**
Numer katalogowy	**7324**
Kod producenta	**ROZGAŁĘŹNIK AX BVE 30-01**
Kod EAN	**7611682240306**
Przesył zasilania	**Nie**
Ilość wejść	**1 szt.**
Ilość wyjść	**3 szt.**

Opis produktu

ROZGAŁEŹNIK AX BVE 30-01; 7324

Model: ROZGAŁĘŹNIK AX BVE 30-01

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- duże tłumienie odbić
- rozgałęźnik zoptymalizowany dla usług multimedialnych
- pozłacane piny sygnałowe
- dołączony plastikowy uchwyt

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Nazwa produktu**: Rozgałęźnik BVE 30-01
- **Ilość wyjść**: 3
- **Tłumienie dla 40MHz**: 5,5
- **Tłumienie dla 470MHz**: 5,6
- **Tłumienie dla 862MHz**: 6,0
- **Tłumienie dla 1000MHz**: 6,2
- **Izolacja wewn. dla 40MHz**: 20
- **Izolacja wewn. dla 470MHz**: 30
- **Izolacja wewn. dla 862MHz**: 25
- **Izolacja wewn. dla 1000MHz**: 25
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 40MHz**: 20
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 470MHz**: 23
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 862MHz**: 23
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 1000MHz**: 23
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 40MHz**: 20

- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 470MHz**: 23
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 862MHz**: 20
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 1000MHz**: 20
- **Wymiary**: 89x55x30mm

Dane importera/producenta: Ostrowski Sp. z o.o., Stępińska 22/30, Warszawa, Polska, email: handel@ostrowski.pl