

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/satel-centrala-kontroli-dostepu-acco-nt2-p-32222.html>

SATEL CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT2

Cena	1 916,34 zł
Numer katalogowy	3133
Kod producenta	ACCO-NT2
Kod EAN	5905033338319
Obsługa Stref Alarmowych oraz Stref Anti-passback	Tak
Zarządzanie harmonogramami czasowymi i kalendarzami	Tak
Bufor zdarzeń na dodatkowej karcie pamięci (karta 0,5GB lub więk	b.d.
Ilość obsługiwanych kontrolerów serii PRxx1 lub PRxx2	255
Zasilanie centrali	APS-412
Bufor zdarzeń	1 000 000
Wyjścia zasilania 1A/12VDC oraz 200mA/12VDC	Nie
Sygnalizacja stanów alarmowych	Tak
Programowalne linie wejściowe i wyjściowe	Tak
Wyjście przekaźnikowe 1,5A/30VDC	2
Wejścia NO/NC	8
Integracja z systemami zamków Sallis	Nie
Integracja z centralami alarmowymi serii Integra	Tak
Szyfrowany protokół komunikacyjny AES128 CBC	Nie
Interfejs komunikacyjny IP/Ethernet	Tak

Opis produktu

SATEL CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT2

Model: ACCO-NT2

Najważniejsze cechy

- obsługa do 255 modułów kontroli dostępu
- 8 wejść programowalnych na płycie centrali, możliwość rozbudowy do 264 wejść
- 8 wyjść programowalnych na płycie centrali, możliwość rozbudowy do 264 wyjść
- zdarzenia zapisywane są w nieulotnej pamięci centrali:
- do 1 000 000 zdarzeń z centrali
- 100 000 zdarzeń z każdego modułu kontroli dostępu
- liczba użytkowników: 8000 w centrali
- możliwość podłączenia do 32 ekspanderów bezpośrednio do centrali: INT-E, INT-O, INT-PP, INT-RX-S

Specyfikacja techniczna

- **Klasa środowiskowa:** II
- **Napięcie zasilania ($\pm 15\%$):** 12 V DC
- **Wymiary płytki elektroniki:** 150x68 mm
- **Zakres temperatur pracy:** -10...+55 °C
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 75 mA
- **Maksymalny pobór prądu:** 125 mA
- **Masa:** 86 g
- **Maksymalna wilgotność:** 93 $\pm$ 3%
- **Liczba wyjść niskoprądowych typu OC:** 8
- **Liczba wejść programowalnych:** 8
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD, micro SDHC
- **Obciążalność wyjść typu OC:** 50 mA / 12 V DC
- **Obciążalność wyjścia +EX:** 500
- **Obciążalność wyjścia AUX:** 500
- **Liczba wyjść wysokoprądowych zasilających:** 2

Dane importera/producenta: SATEL sp. z o.o., Budowlanych 66, Gdańsk, Polska, email: satel@satel.pl