

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/stabilizator-napięcia-powerwalker-avr-3000-siv-fr-p-32337.html>



STABILIZATOR NAPIĘCIA PowerWalker AVR 3000 SIV FR

Cena	459,99 zł
Numer katalogowy	3776
Kod producenta	AVR 3000 SIV FR
Kod EAN	4260074977066

Opis produktu

STABILIZATOR NAPIĘCIA PowerWalker AVR 3000 SIV FR

Model: AVR 3000 SIV FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Moc - 3000VA/2400W
- 1 gniazdo wyjściowe + zaciski złącza terminalowego
- Ochrona przepięciowa
- Ochrona przeciążeniowa
- Wbudowany czujnik temperatury

PRZEZNACZENIE

Regulator napięcia jest przeznaczony do stosowania z urządzeniami wrażliwymi na zmiany napięcia, takimi jak: komputer domowy, monitor, drukarka atramentowa, skaner lub faks. Jest również przeznaczony do użytku z domowym sprzętem elektronicznym, takim jak telewizja, wieże stereo, odtwarzacze CD, magnetowidy i odtwarzacze DVD, urządzenia do przetwarzania danych, modemy, maszyny do pisania, kalkulatory i sprzęt telefoniczny.

CECHY

- Kompaktowy rozmiar
- Możliwość ustawienia napięcia wejściowego
- możliwość ustawienia czasu opóźnienia ochrony
- Cyfrowy wyświetlacz
- 1 gniazdo wyjściowe + zaciski złącza terminalowego
- Zainstalowana rączka na obudowie do łatwego przenoszenia
- Wbudowany czujnik temperatury chroni przed przegrzaniem

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** AVR 3000 SIV/FR
- **Moc:** 3000VA/2400W
- **Napięcie wejściowe:** 230VAC
- **Zakres napięcia wejściowego:** 110-280VAC lub 150-270VAC
- **Zakres częstotliwości wejściowej:** 50Hz lub 60Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** $\pm 10\%$
- **AVR:** $\pm 8\%$
- **Gniazda wyjściowe:** 1 gniazdo wyjściowe + zaciski złącza terminalowego
- **Zabezpieczenie przed za dużym napięciem:** Tak
- **Zabezpieczenie przed za niskim napięciem:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przepięciem:** Tak
- **SygnalizacjaLED:** Tryby pracy
- **Sygnalizacja LCD:** Napięcie wejściowe oraz wyjściowe
- **Wymiary:** 233,6x134x181mm
- **Kolor:** czarny
- **Waga:** 8,56kg
- **Temperatura pracy:** 0°C -40°C
- **Wilgotność środowiska pracy:** 0-90% bez kondensacji

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de