

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1500-stl-fr-p-31029.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1500 STL FR

Cena	589,99 zł
Numer katalogowy	19284
Kod producenta	VI 1500 STL FR
Kod EAN	4260074980776
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus modyfikowany
Ilość baterii	2 szt.
Typ baterii	12 V / 7,2 Ah
Czas przełączania	2-6ms
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	900 W
Architektura UPS	Line-Interactiv
Moc pozorna	1500 VA
Rodzaj obudowy	Tower

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1500 STL FR

Model: VI 1500 STL FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- 1500VA / 900W Line-Interactive UPS
- Gniazda: 4 x PL
- Bateria: 2x 12V/7,2Ah
- Kompaktowe wymiary
- Wysoka wydajność dla zastosowań domowych

PRZEZNACZENIE

Seria Power Walker Basic VI STL została zaprojektowana, aby zaspokoić podstawowe potrzeby rynku. Ten zasilacz UPS w technologii line-interactive chroni urządzenia końcowe przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia. Jest wyposażony w port USB z obsługą HID.

DANE TECHNICZNE:

Wysokość	178 mm
Czas ładowania baterii	8 h
Długość	298 mm
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Napięcie wejściowe	230 V
Moc pozorna	1500 VA
Moc	900 W
Napięcie wyjściowe	230 V
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	7.5 min
Pojemność baterii	7.2 Ah
Maksymalny czas przełączania	4 ms
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	1 min
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Waga baterii	4.12 kg
Napięcie baterii	12 V
Szerokość	148 mm
Czas transferu	2 - 4 ms
Liczba baterii	2
Liczba gniazd rozszerzeń	0
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Gniazda wyjściowe	230V PL (10A)x4 z uziemieniem
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	USB 2.0
Oprogramowanie	PowerMaster
Kolor	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne	Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, FreeBSD, Solaris, Win. 8, Win. Vista 64bit, Win. 7 64bit, Win. 8 64bit
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de