

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-800-sw-fr-p-32345.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 800 SW FR

Cena	519,99 zł
Numer katalogowy	6647
Kod producenta	VI 800 SW FR
Kod EAN	4260074976366
Czas przełączania	4-8ms
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	480 W
Architektura UPS	Line-Interactiv
Moc pozorna	850 VA
Rodzaj obudowy	Tower
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus
Ilość baterii	1 szt.
Typ baterii	12V 9A

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 800 SW FR

Model: VI 800 SW FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 800VA Line-Interactive UPS z czystą falą sinusoidalną
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 2x PL/FR (z bolcem uziemiającym), RJ-11, RJ-45
- Złącze USB dołączone oprogramowanie
- Wyświetlacz LCD
- Stabilizator napięcia (AVR)
- Inteligentna ładowarka krótki czas ładowania
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania AC
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja zimnego startu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Maksymalny czas przełączania:** 3,00 ms
- **Długość:** 328,00 mm

-
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:** 0,20 min
 - **Moc pozorna:** 800,00 VA
 - **Zalecana temperatura otoczenia:** 0,00 - 40,00 °C
 - **Waga baterii:** 2,30 kg
 - **Zakres częstotliwości wejściowej:** 50,00 - 60,00 Hz
 - **Pojemność baterii:** 9,00 Ah
 - **Liczba baterii:** 1,00
 - **Szerokość:** 100,00 mm
 - **Czas transferu:** 2,00 - 6,00 ms
 - **Napięcie wejściowe:** 230,00 VAC
 - **Zalecana wilgotność otoczenia:** 0,00 - 90,00 %
 - **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:** 5,00 min
 - **Moc:** 480,00 W
 - **Częstotliwość wyjściowa:** 50,00 Hz
 - **Napięcie baterii:** 12,00 V
 - **Napięcie wyjściowe:** 230,00 V
 - **Czas ładowania baterii:** 4,00 H
 - **Wysokość:** 145,00 mm
 - **Zakres napięcia wejściowego:** 162,00 - 290,00 VAC
 - **Postać fali:** Sinusoida
 - **Awaryjne wyłączenie (EPO):** Tak
 - **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** Sinusoida Hz
 - **Gniazdo rozszerzeń:** Tak
 - **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:** Czarny
 - **Awaryjne wyłączenie (EPO):** Tak
 - **Kolor:** Czarny
 - **Oprogramowanie:** ViewPower
 - **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:** Tak
 - **Złącza:** USB 2.0
 - **Regulacja napięcia wyjściowego:** +/- 10 %
 - **Gniazda wyjściowe:** Nie
 - **Obsługiwane systemy operacyjne:** Win. 98
 - **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** +/-1 Hz
 - **Gniazdo rozszerzeń:** Nie
 - **Obsługiwane systemy operacyjne:** USB 2.0
 - **Gniazda wyjściowe:** 2x PL/FR

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de