

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/wideodomofon-revizoom-rm-t471hd-blackrc-411hd-ck-p-24477.html>



Wideodomofon REVIZOOM RM-T471HD BLACK/RC-411HD-CK

Cena	1 340,70 zł
Numer katalogowy	46442
Kod producenta	RM-T471HD BLACK/RC-411HD-CK
Kod EAN	5900882892241

Opis produktu

Wideodomofon REVIZOOM RM-T471HD BLACK/RC-411HD-CK

Model: RM-T471HD BLACK/RC-411HD-CK

Specyfikacja monitora Revizoom RM-T471HD BLACK

- **Rodzaj ekranu** kolor LED, dotykowy
- **Przekątna ekranu** 7"
- **Rozdzielczość ekranu** 1024 x 600 px
- **Ilość obsługiwanych paneli wejściowych** 2
- **Ilość obsługiwanych kamer CCTV** 2
- **Funkcja interkomu** Tak (interkom selektywny)
- **Rodzaj monitora** Głośnomówiący
- **Połączenie z siecią Internet** LAN lub WiFi, współpraca z telefonami Android / iOS
- **Moduł pamięci** Tak (zapis na karcie microSD)
- **Standard sygnału video** AHD / PAL / NTSC
- **Funkcja otwierania bramy** Tak (styk NO/NC w monitorze)
- **Regulacja sygnału wywołania** Wybór rodzaju dźwięku, regulacja głośności, harmonogram czasowy
- **Regulacja głośności rozmowy** Tak
- **Regulacja kontrastu** Tak
- **Regulacja jasności obrazu** Tak
- **Zasilanie 15V DC** (zasilacz w zestawie)
- **Pobór mocy (praca / czuwanie)** 18 / 4 VA
- **Wymiary (szer. x wys. x gł.)** 199 x 145 x 22 mm

Specyfikacja stacji bramowej Revizoom RC-411HD-CK

- **Optyka** AHD 1080P / AHD 720P / CVBS (domyślnie 1080P)

-
- **Kąt widzenia** poziomy: 120°, pionowy: 60°
 - **Przełącznik** styk NO/NC, max. 1A / 30VDC
 - **Regulacja głośności rozmowy** Tak
 - **Regulacja czasu otwarcia** 1 – 99 sekund
 - **Czytnik kart RFID** Standard Mifare Classic, pojemność pamięci: 200 kart/breloków (4 breloki w zestawie)
 - **Klawiatura kodowa** 10-znakowa, 200 kodów użytkowników (4 cyfrowe) + 1 kod wspólny (6 cyfrowy)
 - **Zasilanie 15V DC** (zasilacz w zestawie)
 - **Pobór mocy (praca / czuwanie)** 4 / 1 W
 - **Wymiary (szer. x wys. x gł.)** 48 x 133 x 19 mm

Dane importera/producenta: GDE POLSKA Leszek Mitusiński, Świątnicka 88, Włosań, Polska, email: biuro@gde.pl