Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/wzmacniacz-hs-013-12v-terra-vhfuhf-1we2wy-p-28669.html



Wzmacniacz HS-013 (12V) Terra VHF/UHF 1we/2wy

Cena	**150,99 zł**
Numer katalogowy	**23630**
Kod producenta	**R82010**
Kod EAN	**5907634582887**
Krótki opis	**Nowy wzmacniacz Terry to odpowiednik dobrze znanego CA-215 R90461. Obydwa wzmacniacze posiadają bardzo zbliżone parametry.**

Opis produktu

Wzmacniacz HS-013 (12V) Terra VHF/UHF 1we/2wy

Model: R82010

Przeznaczenie

• Wzmacniacz do małych i średnich instalacji DVB-T/T2 sprawdzony w tysiącach lokalizacji

• Zasilanie przedwzmacniacza antenowego

• Wzmocnienie maksymalne 22 dB

• Regulacja wzmocnienia w zakresie 12dB dla UHF

• Maksymalny poziom sygnału wyjściowego 105 dBµV

• Niski poziom szumów własnych

• Wbudowany rozgałęźnik

Specyfikacja techniczna

- **Rodzaj towaru** Wzmacniacz domowy
- **Marka** TERRA
- **Typ** RTV/CATV
- **Zastosowanie wewnętrzny** Pasmo FM/VHF/UHF
- **Wejścia/Wyjścia** ilość wejść 1 ilość wyjść 2
- **Przełącznik** DC 0/12 V TAK

- **Regulacja wzmocnienia** TAK
- **Parametry wzmocnienia** Wejście 1 częstotliwość 47...400/470...862 wzmocnienie dB 22 regulacja wzmocnienia dB 0...12 dla UHF, 0...15 dla VHF zasilanie przedwzmacniacza V/A DC 12/0,1
- Prekorekcja charakterystyki kabla NIE
- **Dane techniczne urządzenia** Max. poziom wyjściowy IMD3=60 dB (DIN45004B) dBµV 105 IMD2=60 dB (EN50083-3) dBµV 95 Szumy własne VHF dB <4.5 UHF dB <3
- **Typ złącza sygnałowego** F
- **Wyjście testowe** RF NIE
- **Zasilanie** V AC 230/50-60 Hz
- **Pobór mocy** W 4 Temperatura pracy °C -20...+50
- **Wymiary** mm 78x118x47 Masa kg 0.36

Dane importera/producenta: TERRA JOIN STOCK COMPANY, Draugystes STR. 22, Kaunas, Lithuania, email: terra@terraelectronics.com